



Specyfikacja Ledvance Rura LED T5 Performance (Mains AC) High Efficiency 18W 2800lm - 840 Zimna Biel | 145cm - Zamienne 35W

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Numer artykułu | 248072 |
| EAN | 4058075824256 |
| Kod Producenta | 4058075824256 |
| Producent | Ledvance |
| Nazwa producenta | LED TUBE T5 AC MAINS P 1449mm 18W 840 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Gwarancja | 5 lat |
| Klasa efektywności energetycznej | D |
| Żywotność (h) | 50000 |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |

Informacje techniczne

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia | LED |
| Zamienne (W) | 35 |
| Moc (W) | 18W |
| Ściemnianie | Nie |
| Trzonek | G5 |
| Rotatable | Nie |
| Kod Koloru | 840 Chłodny Biały |
| Kolor światła | 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor | Biały |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Ustawienie Kolorur | Pojedynczy kolor |
| Strumień świetlny (Lumen) | 2800lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 155 |
| Power factor | >0.90 |
| Rodzaj produktu | Świetlówka LED t5 |
| Typ sensora | Bez czujnika |

Informacje o żarówce

| | |
|-------------------------|-----------------|
| LED Starter w komplecie | Nie |
| Wymagany Statecznik | No |
| Statecznik lampy LED | Mains (AC) |
| Wyjście lampy LED | High Efficiency |
| Wykończenie lampy | Matowy |
| Obudowa | Szkło |
| Seria | Performance |

Wymiary

| | |
|------------------|----------------|
| Długość | 145cm |
| Długość (mm) | 1449 |
| Średnica (mm) | 19 |
| Kształt | Żarówka rurowa |
| Dokładny kształt | T5 |