



Specyfikacja Ledvance Rura LED T8 EM Superior (EM/Mains) High Output T8 9.7W 1700lm - 865 Światło Dienne | 90cm - Zamienne 30W

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Numer artykułu | 254970 |
| EAN | 4099854432224 |
| Kod Producenta | 4099854432224 |
| Producent | Ledvance |
| Nazwa producenta | LEDTUBE T8 EM S 900 9.7W 865 LEDV |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
| Gwarancja | 5 lat |
| Klasa efektywności energetycznej | C |
| Żywotność (h) | 100000 |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |

Informacje techniczne

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia | LED |
| Zamienne (W) | 30 |
| Moc (W) | 9.7W |
| Ściemnianie | Nie |
| Trzonek | G13 |
| Kod Koloru | 865 Światło Dienne |
| Kolor światła | 6500 Światło Dienne |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Jasny Kolor | Biały |
| Ustawienie Kolorur | Pojedynczy kolor |
| Strumień świetlny (Lumen) | 1700lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 175 |
| Power factor | >0.90 |
| Rodzaj produktu | Światłówka LED T8 |
| Typ sensora | Bez czujnika |

Informacje o żarówce

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| LED Starter w komplecie | Tak |
| Statecznik lampy LED | Konwencjonalny (EM), Mains (AC) |
| Wyjście lampy LED | High Output |
| Wykończenie lampy | Matowy |
| Obudowa | Szkło |

Wymiary

| | |
|------------------|------|
| Długość | 90cm |
| Długość (mm) | 908 |
| Średnica (mm) | 27 |
| Dokładny kształt | T8 |