



Specyfikacja Opakowanie 4x Ledvance
Belka LED Linear Kompaktowy
Przełącznik 14W 1500lm - 840 Zimna
Biel | 120cm

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|------------------|--|
| Numer artykułu | 253521 |
| EAN | 8719157062619 |
| Kod Producenta | 8719157062619 |
| Producent | Ledvance |
| Nazwa producenta | Multipack 4x LN COMP SWITCH 1200 14W/4000K |
| Gwarancja | 5 lat |
| Żywotność (h) | 50000 |

Informacje techniczne

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Zamienne (W) | 1x28 |
| Moc (W) | 14W |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Nie |
| Jasny Kolor | Biały |
| Kod Koloru | 840 Chłodny Biały |
| Kolor światła | 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Kolorur | Pojedynczy kolor |
| Strumień świetlny (Lumen) | 1500lm |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 100 |
| Power factor | >0.50 |
| Zawiera żarówkę | Tak |
| Długość | 120cm |
| Rodzaj produktu | Oprawy typu belka LED |

Fixture Information

| | |
|------------------------|------------------|
| Montaż | Natynkowe |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Impact Protection (IK) | IK03 |
| Obudowa | PC (poliwęglany) |
| Kolor Oprawy | Biały |
| Oświetlenie awaryjne | Nie |
| Seria | Linear |

Wymiary

| | |
|----------------|------|
| Długość (mm) | 1173 |
| Szerokość (mm) | 28 |
| Wysokość (mm) | 36 |

Sensor Information

| | |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|