



Specyfikacja Philips Rura LED T8  
MASTER (EM/Mains) Ultra Efficiency  
11.9W 2500lm - 840 Zimna Biel |  
120cm - Zamienne 36W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numer artykułu                   | 246704                                  |
| EAN                              | 8719514431669                           |
| Kod Producenta                   | 43166900                                |
| Producent                        | Philips                                 |
| Nazwa producenta                 | MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym     | 10                                      |
| Gwarancja                        | 5 lat                                   |
| Klasa efektywności energetycznej | A                                       |
| Żywotność (h)                    | 100000                                  |
| Napięcie lampy (V)               | 220-240                                 |

## Informacje techniczne

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Technologia   | LED                |
| Zamienne (W)  | 36                 |
| Moc (W)       | 11.9W              |
| Ściemnianie   | Nie                |
| Trzonek       | G13                |
| Rotatable     | Nie                |
| Kod Koloru    | 840 Chłodny Biały  |
| Kolor światła | 4000 Chłodny Biały |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Kolorur          | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 2500lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 210                                |
| Power factor                | >0.90                              |
| Rodzaj produktu             | Światłówka LED T8                  |
| Typ sensora                 | Bez czujnika                       |

## Informacje o żarówce

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| LED Starter w komplecie | Tak                             |
| Wymagany Statecznik     | No                              |
| Statecznik lampy LED    | Konwencjonalny (EM), Mains (AC) |
| Wyjście lampy LED       | Ultra Efficiency                |
| Wykończenie lampy       | Matowy                          |
| Obudowa                 | Plastik                         |
| Seria                   | Master                          |

## Wymiary

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Długość          | 120cm          |
| Długość (mm)     | 1213           |
| Średnica (mm)    | 28             |
| Kształt          | Żarówka rurowa |
| Dokładny kształt | T8             |