



Specyfikacja Philips Belka LED  
CoreLine Valkoinen 45.5W 6400lm -  
830-840 CCT | 150cm - Ściemnianie,  
Dali - Zamienne 2x36W



[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Numer artykułu   | 255173                         |
| EAN              | 8720169768376                  |
| Kod Producenta   | 8720169768376                  |
| Producent        | Philips                        |
| Nazwa producenta | BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 |
| Gwarancja        | 5 lat                          |
| Żywotność (h)    | 50000                          |

## Informacje techniczne

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED              |
| Zamienne (W)              | 2x36                                  |
| Moc (W)                   | 45.5W                                 |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                               |
| Ściemnianie               | Tak, Dali                             |
| Jasny Kolor               | Biały                                 |
| Kod Koloru                | 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały   |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów    |
| Ustawienie Kolorur        | CCT                                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 6400lm                                |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 140                   |
| Power factor                | >0.90                 |
| Rodzaj produktu             | Oprawy typu belka LED |

## Fixture Information

---

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Montaż                 | Natynkowe, Ceiling     |
| Połączenie oprawy      | PI [Push-in connector] |
| Stopień ochrony IP     | IP20                   |
| Impact Protection (IK) | IK04                   |
| Obudowa                | Plastik                |
| Kolor Oprawy           | Biały                  |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                    |
| Seria                  | CoreLine               |

## Wymiary

---

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1135 |
| Szerokość (mm) | 65   |
| Wysokość (mm)  | 65   |

## Sensor Information

---

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|