



Specyfikacja Philips Master LED T8  
(EM/Mains) High Output 19.3/23W  
3100/3700lm - 840 Zimna Biel | 150cm -  
Lumen Przełącznik - Zamienne 58W



[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numer artykułu                   | 260758                                  |
| EAN                              | 8721103139191                           |
| Kod Producenta                   | 8721103139191                           |
| Producent                        | Philips                                 |
| Nazwa producenta                 | MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym     | 20                                      |
| Gwarancja                        | 5 lat                                   |
| Klasa efektywności energetycznej | C                                       |
| Żywotność (h)                    | 75000                                   |
| Napięcie lampy (V)               | 220-240                                 |

## Informacje techniczne

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Technologia   | LED                |
| Zamienne (W)  | 58                 |
| Moc (W)       | 23W                |
| Ściemnianie   | Nie                |
| Trzonek       | G13                |
| Rotatable     | Nie                |
| Kod Koloru    | 840 Chłodny Biały  |
| Kolor światła | 4000 Chłodny Biały |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Kolorur          | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 3700lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 160                                |
| Power factor                | >0.90                              |
| Rodzaj produktu             | Światłówka LED T8                  |
| Typ sensora                 | Bez czujnika                       |

## Informacje o żarówce

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| LED Starter w komplecie | Tak                             |
| Statecznik lampy LED    | Konwencjonalny (EM), Mains (AC) |
| Wyjście lampy LED       | High Output                     |
| Wykończenie lampy       | Matowy                          |
| Obudowa                 | Szkło                           |
| Seria                   | Master                          |

## Wymiary

|                  |       |
|------------------|-------|
| Długość          | 150cm |
| Długość (mm)     | 1514  |
| Średnica (mm)    | 28    |
| Dokładny kształt | T8    |